

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на временное электроснабжение

Основание: Письмо №

Заявитель:

1. Источник электроснабжения – КТП-77/2 РУ-0,4кВ.
2. Потребители 3 категории.
3. Потребитель – ЩР.
4. За точку подключения одного фидера с установленной мощностью 50 кВт принять автоматический выключатель АВ-0,4 кВ $I_n=250A$, РУ-0,4 кВ, КТП-77/2.
5. Для распределения нагрузок на территории строительного городка и строительной площадки установить шкафы типа ЩР с вводными автоматическими выключателями (с соблюдением селективности).
6. ВРУ выполнить с устройством запираания для предотвращения доступа посторонних лиц.
7. На вводе розеточной группы установить устройство защитного отключения или дифференциальный автоматический выключатель.
8. Выполнить заземление вводных и распределительных щитов.
9. Электроснабжение потребителей выполнить кабелем, проложенным по местным условиям по временной схеме согласно требованиям ПУЭ (Правил устройства электроустановок), тип и сечение определить с учётом подключаемых нагрузок и условиями прокладки.
10. Монтаж прибора учета произвести согласно п. 1.5.29, 2.4.55 ПУЭ (изд. 6, 7). Класс точности прибора учета 2,0 и выше.
11. Оформить с ОАО «ТКЗ Красный котельщик» акты раздела эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности.
12. Оформить с ОАО «ТКЗ Красный котельщик» акт приёмки приборов учёта электроэнергии.
13. Представить в ОП «Строительство Нижнекамской ТЭЦ» ОАО «ТКЗ «Красный котельщик» копию приказа о назначении ответственного за электрохозяйство.
14. Представить в ОП «Строительство Нижнекамской ТЭЦ» ОАО «ТКЗ «Красный котельщик» список работников, имеющих право оперативных переговоров и переключений.
15. Настоящие технические условия считать действительными до окончания работ.

Главный специалист электротехнических работ